

XCell Schnellladegerät BC-X4000

Digitales LCD-Universal-Ladegerät.

»»» XCell Schnellladegerät BC-X4000

Digitales Schnellladegerät mit LCD-Display.

- Mikroprozesssteuerung
- Speziell für das Laden von modernen Li-Ion Akkus optimiert
- Ist in der Lage, alle gängigen 1.2V Ni-MH/Ni-Cd, 3.7V Li-Ion Akkus und über den USB-Anschluss Geräte mit 5V Spannung zu laden.
- Das Laden folgender Akkugrößen ist möglich:
AA/AAA/C/SC
18650/26650/26500/18490/17500/16340/123A/14500 u.a.
- Separate LCD-Anzeige für jeden Ladeschacht
- Schnellladefunktion (bis zu 1000 mA je Schacht einstellbar)
- Testfunktion zur Kapazitätsprüfung
- Refresh-Funktion zur Pflege älterer Akkus
- Akku-Defekt-Erkennung
- Ladefunktion mit einstellbarer Ladegeschwindigkeit
- Gleichzeitiges Laden / Testen möglich
- Wählbare Anzeige während des Ladens/Testens: Ladestrom in mA, abgelaufene Zeit, Spannung in Volt, geladene Kapazität
- Einzelschachtsteuerung: Alle Funktionen gleichzeitig und unabhängig voneinander für jeden Ladeschacht einstellbar
- Überladeschutz: Automatische Abschaltung nach dem Ladevorgang zur Vermeidung von Überladung
- beleuchtete LCD-Anzeige



Bezeichnung	Artikel-Nr.
XCell BC-X4000 Schnellladegerät	141863

Abmessungen: ca. 157 x 92 x 33 mm

Gewicht: 460g

Eingangsspannung Netzteil: 100-240 V

Wählbarer Ladestrom: 300/500/700/1000 mA

Lieferumfang inkl. Netzteil

